



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Aluminium Nero 41W 6000lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Sensore Di Movimento E Luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 250804 |
| EAN | 4099854306921 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 840 PS SY100 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 145 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Distribuzione Luminosità | Simmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK05 - 0.70 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Product Serie | Performance |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 201 |
| Larghezza (mm) | 57 |
| Altezza (mm) | 219 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**